



### RR3VP02

Alt Gerilim Ayarı		150-210 V arası ayarlanabilir
Bırakmada Gecikme Süresi		0.1-20 sn arası ayarlanabilir
Çalışma Frekansı		50/60Hz
Çalışma Gerilimi		230VAC
Ürün		Elektronik Röle
Kontrol		Analog
Tip		Gerilim Koruma
Montaj Şekli		Ray Montaj
Kontak		1CO
Faz Sayısı		Üç Faz
Kontak Akımı	<b>Ie</b>	10A (rezistif)
Güç Tüketimi		< 7 VA
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	10000000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	300V
İzolasyon Direnci		Min. 10 MOhm
Çalışma Sıcaklığı		-5°C / +55°C
Koruma Sınıfı		IP20
Çıkış Tipi		1 adet enversör röle 10A/250V AC
Üst Gerilim Ayarı		240-300 V arası ayarlanabilir
Histerisis		5V
Seri		RR3 Serisi



